



Drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, Q.1/Q.3, alulook

85241124

Functies

Jaloezielooptijd	2 mn
- de geheugenfunctie voor het automatisch uitvoeren van geprogrammeerd op- en neertijden met positie	
- partyfunctie, geen uitvoering van automatische, KNX RF- en bijpostcommando's (buitensluitbeveiliging)	

Bedienen en signaleren

- activeren van de partyfunctie door middel van toetsen omhoog/omlaag > 20 sec.

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	12 V
---------------	------

Meting

relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)	0	65 % (zonder condensvorming)
--	---	------------------------------

Sensor

- Niet geschikt voor regen- en windsensor

Materiaal

Serie-kleur	aluminium
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast

Besturing van LED-verlichting

- compatibiliteitsindicatie van opzetmodule bij plaatsing op inbouwmodule
- met status-led voor geheugen- en partyfunctie rood/oranje
- met controle-led voor blokkeerbeveiliging

Montage

- Klembevestiging

Instellingen

Lamellenversteltijd	(instelbaar) 50 ms	2,5 s
Minimale lamelversteltijd	? 250 ms	
Nalooptijd, instelbaar	0	500 s
Lamellenverstelling bij knopdruk	< 0,4 s	

Samenstelling

Zelfvergrendeling gedurende 2 min bij knopdruk	> 0,4 s
Omschakeltijd bij richtingswisseling	< 0,6 s

Veiligheid

- met demontagebeveiliging

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5	45 °C
- laag energieverbruik		

Identificatie

Toepassing	Jaloeziebesturing
Hoofddesignreeks	Berker Q.1/Q.3
Secundaire design-lijn(en)	Berker Q.3, Berker Q.1

Instructies

- Omschakelbaar naar bijpostgestuurde oriëntatie.