



KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

85346124

Functies

- microprocessor-gestuurd principe
- extra ETS-functies: +6 scènes, modus aan/uit, impulsdrukker, toestandsaanduiding, dimwaarde, helderheidsindicatie, scène-oproep beweging, scène-oproep geen beweging
- resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
- partyfunctie voor het gedurende 2 uur inschakelen
- met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie
- met toetsvergrendeling
- uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden
- met leerfunctie voor de aanspreekhelderheid door middel van toetsbediening
- scènes aanroepen via ander KNX-apparaat
- het opslaan van scènes kan worden geblokkeerd
- quicklink-functies: schakelen, dimmen, 2 scènes, tijdschakeling, impulsdrukker maakcontact, geheugen, gedwongen besturing, master/slave

Compatibiliteit

- bediening nevenaansluiting optioneel via impulsdrukker

Bedienen en signaleren

- op afstand bedienbaar via quicklink-zender
- met configuratie- en functie-toets
- met toets voor aan/uit/automatisch/geheugen/party-functie

Connectiviteit

Protocol	KNX-RF
Ontvangercategorie	2

Frequentie

RF-zendfrequentie	868,3 MHz
-------------------	-----------

Vermogen

RF-zendvermogen	< 10 mW
-----------------	---------

Meting

relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)	0 65 % (zonder condensvorming)
Detectieveld, rechthoekig	? 8 x 12 m

Bereik

Reikwijdte frontaal	? 8 m
Reikwijdte frontaal (bij montagehoogte 1,1 m)	? 4 m
Reikwijdte zijdelings	per zijde ? 6 m
Reikwijdte zijdelings (bij montagehoogte 1,1 m)	per zijde ? 3 m

Sensor

Aantal detectieniveaus	2
Detectiehoek, instelbaar	per zijde ? 45 90 °

Materiaal

Serie-kleur	aluminium
RAL kleur	RAL 9006 - witaluminium
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	zijde

Afmetingen

Opbouwhoogte	34 mm
Montagehoogte nominaal	2,2 m

Lichtbesturing

Inschakelhelderheid, instelbaar	? 5 1000 lx , dagstand
---------------------------------	------------------------

Besturing van LED-verlichting

- compatibiliteitsindicatie van opzetmodule bij plaatsing op inbouwmodule
- met configuratie- en functie-led
- met voedings- en status-led rood/groen/oranje

Aansluiting

- integratie via KNX-RF/TP gateway (TR131A) in KNX-TP-systeem

Instellingen

Aanspreekgevoeligheid, instelbaar	10 100 %
Nalooptijd, instelbaar	? 1 s 3 h
Uitschakelvoorwaarschuwing naar dimwaarde 50% gedurende	30 s

Samenstelling

Aantal RF-kanalen	1
Aantal quicklink-koppelingen	max. 20 zenders/ontvangers
Bedrijfs cyclus zender	1 %

Veiligheid

- met demontagebeveiliging

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 45 °C

- laag energieverbruik

Identificatie

Toepassing	Bewegingsmelders, KNX-RF - sensoren
Hoofddesignreeks	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Secundaire design-lijn(en)	Berker.Net, Berker Q.3, Berker Q.1, Bewegingsmelders, Elektronicaplatform