



Schakelklok-opzetmodule jaloeziebediening, Q.1/Q.3, alulook

85741124

Functies

Astro-tijdverschuiving	± 2 h
Gangreserve	? 24 h
Looptijd	2 mn
Tijdsvariatie	± 15 mn

- resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
- met toetsvergrendeling
- partyfunctie, geen uitvoering van automatische, KNX RF- en bijpostcommando's (buitensluitbeveiliging)
- met schakeling handmatig/automatisch bedrijf

Bedienen en signaleren

- LCD-display brandt tijdens de bediening
- aanduiding van de compatibiliteit op het display van opzet/eenheid
- contrast LC-display instelbaar

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	12 V
---------------	------

Meting

relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)	0	65 % (zonder condensvorming)
--	---	------------------------------

Sensor

- Niet geschikt voor regen- en windsensor

Materiaal

Serie-kleur	aluminium
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	kunststof/metaal

Montage

- Klembevestiging

Instellingen

Minimale lamelversteltijd	? 250 ms
Lamellenverstelling bij knopdruk	< 0,5 s

- met automatische zomer-/wintertijdschakeling (uitschakelbaar)
- astroprogramma voor schakelen bij zonsopgang/-ondergang met invoer van stad/provincie of coördinaten, individueel aanpasbaar
- vakantieprogramma voor willekeurige variatie van de schakeltijden in automatisch bedrijf

Samenstelling

Aantal schakeltijden voor op/heer	20
Zelfvergrendeling gedurende 2 min bij knopdruk	> 0,5 s
Omschakeltijd bij richtingswisseling	< 0,6 s

- 2 onafhankelijk van elkaar vooraf ingestelde programmeerbaarheidsniveaus individueel aanpasbaar

Toepassing

- met display

Veiligheid

- met demontagebeveiliging

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

- laag energieverbruik

Identificatie

Toepassing	Jaloziebesturing
Hoofdesignreeks	Berker Q.1/Q.3
Secundaire design-lijn(en)	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker.Net

Instructies

- Omschakelbaar naar bijpostgestuurde oriëntatie.