









System 3000 jaloezie- en schakelklok BT



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---------------------|----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend | 5367 01 6203017 | 1 | 97,38 | 02 | 4010337027508 |
|  zuiver wit glanzend | 5367 03 6913524 | 1 | 97,38 | 02 | 4010337027522 |
|  zuiver wit mat | 5367 27 6913552 | 1 | 97,38 | 02 | 4010337027539 |
|  antraciet | 5367 28 6913559 | 1 | 99,56 | 02 | 4010337027546 |
|  kleur aluminium | 5367 26 6913545 | 1 | 102,99 | 02 | 4010337027515 |
|  zwart mat | 5367 005 6913517 | 1 | 102,99 | 02 | 4010337058809 |
|  edelstaal | 5367 600 6913566 | 1 | 109,23 | 02 | 4010337027553 |

Kenmerken

- Handmatig en tijdgestuurd bedienen van bv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren.
- Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth met de Gira Bluetooth app.
- Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasetelement resp. basiselement voor neveneenheid 3-draads.

Functies aan het opzetstuk

- Bedienen van raambekledingen en verlichting.
- Vergrendelingsfunctie vergrendelt de neveneenheidbediening en deactiveert de automatische modus.
- Automatisch bedrijf activeren/deactiveren.
- Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloeziebesturingselement.
- Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basiselement of DALI-Power-besturingseenheid.
- Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.

Functies met Gira Bluetooth app

- Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding.
- Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand.
- Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen.
- Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen.
- Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk.
- Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie).
- Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling.
- Astrotijdverschuiving instelbaar.
- Toevalsfunctie.
- Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet.
- Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk (vanaf release 2 van de app).
- Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen.
- Omschakeling naar inversbedrijf mogelijk bij jaloeziebasiselementen.
- Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basiselement.
- Optioneel: Met System 3000 lichtsterkte- en temperatuursensor Bluetooth zijn zonwering- en schemeringfunctie mogelijk.

Technische gegevens

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Loopnauwkeurigheid | |
| - per maand: | ± 10 s |
| Gangreserve: | ca. 4 h |
| Radiofrequentie: | 2,402 tot 2,480 GHz |
| Zendvermogen: | max. 2,5 mW, klasse 2 |
| Zendbereik: | typ. 10 m |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |

Aanwijzingen

- Bij verbinding met de Gira Bluetooth app wordt de tijd geactualiseerd.
-