

IP touch 7"

DANGER



Un contact direct ou indirect avec des pièces sous tension entraîne un passage de courant dangereux dans le corps. Celui-ci risque d'entraîner un choc électrique, des brûlures ou la mort. Risque d'incendie en cas de travaux effectués de manière incorrecte sur les pièces sous tension.

- Débrancher la tension secteur avant tout montage et démontage !
- Faire réaliser les travaux sur le réseau 110 ... 240 V uniquement par du personnel spécialiste.

- Lire attentivement et conserver les instructions de montage.
- Des informations utilisateurs supplémentaires et des informations de planification sont disponibles sur le site www.busch-jaeger.com ou en scannant le code QR.

Utilisation conforme

L'appareil sert de centrale système Busch-Welcome IP et fonctionne uniquement avec des composants issus de ce système. L'appareil ne doit être installé que dans des pièces intérieures à l'abri de l'humidité.

Caractéristiques techniques

Valeur de tension	24 V DC
Plage de tension de fonctionnement	20-27 V DC
¹ Intensité nominale	27 V DC, 250 mA 24 V DC, 280 mA
² Intensité nominale	27 V DC, 390 mA 24 V DC, 440 mA
³ Intensité nominale	27 V DC, 240 mA 24 V DC, 270 mA
Taille de l'écran	7"
Résolution	1024 x 600 px
Dimensions du produit	198.5 mm × 149.8 mm × 17 mm
Température ambiante	-10 °C ... +55 °C
Norme PoE	IEEE802.3 af
² Sortie de puissance d'alarme	12 V DC, 200 mA
² Sortie relais	30 V DC, 1A 802.11b/g/n: 2412...2472MHz 802.11a/n: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5470...5725MHz
¹ Fréquence de transmission radio	
¹ Débit sans fil	Max. 100 Mbps
¹ Puissance de transmission sans fil	Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 2.4 G Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 5.8 G

Norme de transmission radio	IEEE 802.11 a/b/g/n
Standard de sécurité	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2
Norme de connexion réseau	IEEE802.3, 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X

¹ for H82364-. ² for H82365-. ³ for H82366-.

Utilisation

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Ecran tactile |
|---|---------------|

Pour la commande de l'appareil, nous recommandons les instructions d'utilisation avancées (voir le code QR).



Interface

1	Allacciamento alla erte
2	Allacciamento alla rete (boccola di ingresso DC)
3	Connecteur de sonnette
4	LAN1 (PoE)
5	Connecteur de mise à jour Micro-USB
6	³ Connecteur de module d'extension
7	Microphone
8	Bouton de démontage
9	Connecteur de carte Micro-SD
10	Haut-parleur
11	² LAN2
12	² Connecteur d'alarme
13	² Prise RS485, connecteur de sortie 12 V, port de secours (SOS, gaz, incendie)
14	² Sortie relais

² for H82365-. ³ for H82366-.

IP touch 7"

GEVAAR

Bij direct of indirect contact met spanningvoerende delen treedt er een gevaarlijke doorstroming van het lichaam op. Elektrische schok, brandwonden of de dood kunnen het gevolg zijn. Bij niet correct uitgevoerde werkzaamheden aan spanningvoerende delen bestaat brandgevaar.

- Voor montage en demontage eerst de netspanning vrijschakelen!
- Werkzaamheden aan het 110 ... 240V-stroomnet uitsluitend laten uitvoeren door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf.

- Montagehandleiding zorgvuldig lezen en bewaren.
- Meer gebruikersinformatie en informatie over de planning op www.busch-jaeger.com of door scannen van de QR-code.

Beoogd gebruik

Het apparaat wordt gebruikt als Busch-Welcome IP-systeemcentrale en werkt uitsluitend samen met de componenten uit dit systeem. Het apparaat mag uitsluitend worden geïnstalleerd in droge ruimtes binnen.

Technische gegevens

Spanningswaarde	24 V DC
Bedrijfsspanningsbereik	20-27 V DC
¹ Nominale stroom	27 V DC, 250 mA 24 V DC, 280 mA
² Nominale stroom	27 V DC, 390 mA 24 V DC, 440 mA
³ Nominale stroom	27 V DC, 240 mA 24 V DC, 270 mA
Displaygrootte	7"
Resolutie	1024 x 600 px
Productafmetingen	198.5 mm x 149.8 mm x 17 mm
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... +55 °C
PoE standaard	IEEE802.3 af
²	
Alarmvermogensuitgang	12 V DC, 200 mA
² Relaisuitgang	30 V DC, 1A
¹ Draadloze overdrachtfrequentie	802.11b/g/n: 2412...2472MHz 802.11a/n: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5725...5850MHz
¹ Draadloze transmissiesnelheid	Max. 100 Mbps
¹ Draadloos transmissievermogen	Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 2.4 G Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 5.8 G

1 Draadloze transmissiestandaard	IEEE 802.11 a/b/g/n
Veiligheidsstandaard	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2
Netwerkaansluiting standaard	IEEE802.3, 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X

¹ for H82364-. ² for H82365-. ³ for H82366-.

Bediening

- | | |
|---|-------------|
| 1 | Touchscreen |
|---|-------------|

Voor de bediening van dit apparaat adviseren we de uitgebreide gebruiksaanwijzing te lezen (zie QR-code).



Interface

1	Netaansluiting
2	Netaansluiting (DC-ingangsbuss)
3	Deurbelaansluiting
4	LAN1 (PoE)
5	MicroUSB-update-aansluiting
6	³ Aansluiting voor uitbreidingsmodule
7	Microfoon
8	Demontageschakelaar
9	Aansluiting voor microSD-kaart:
10	Luidspreker
11	¹ LAN2
12	² Alarmaansluiting
13	² RS485-aansluiting, 12-V-uitgang, alarmpoort (SOS, GAS, brand)
14	² Relaisuitgang

² for H82365-. ³ for H82366-.