



Universele draaidimmer (R, L, C, LED)

2973

Funcies

- lampsparende softstart

Bedienen en signaleren

- met soft-klik

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning 230 V

Spanning

Bedrijfsspanning 230 V AC

- spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk

Zekering

- kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

Vermogen

Dimbare, conventionele trafo's 20 210 VA

Vermogensverlies bij vollast ~ 2 W

Elektronische trafo's 20 210 W

Materiaal

Kleur n.v.t.

Bestandsdeel kunststof/metaal

Afmetingen

Inbouwdiepte 24 mm

Asmaat Ø 4 mm

Besturing van LED-verlichting

Dimbare 230 V retrofit-ledlampen	3 60 W
----------------------------------	--------

Besturing van gloeilampen

Gloei- en halogeenlampen 230 V	20 210 W
--------------------------------	----------

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Aderdoorsnede	0,5 4 mm ²
---------------	-----------------------

Soort belasting	Universeel en LED retrofit
-----------------	----------------------------

- met schroefklemmen

Levering

- met incrementele sensor

Samenstelling

- met helderheidsgeheugen

- faseaan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend

Toepassing

- met soft-klik

Identificatie

Toepassing	Lichtbesturing
Hoofddesignreeks	LICHTBESTURING