



KNX-bew.meld. comfort (2,2 m), berker Arsys, edelstaal

75261643

Design

Montagevoorschriften	inbouw
----------------------	--------

Functies

Potentiometer voor extra nalooptijd	± 50 %
Maximale afvalvertraging	306 h

- functies voor verlichtingsmodus: schakelen, indicator en lichtscènes opvragen
- instelbare blokkeerfunctie
- met schakelaar voor uit/automatisch/aan

Compatibiliteit

- ook als bijpost geschikt

Bedienen en signaleren

Aantal schakelsegmenten	72
-------------------------	----

Vermogen

Opgenomen vermogen KNX	? 110 mW
------------------------	----------

Meting

Detectieveld, half ovaal	? 12 x 12 m
--------------------------	-------------

Bereik

Maximaal reikwijdte frontaal	12 m
Reikwijdte frontaal	? 12 m
Reikwijdte frontaal (bij montagehoogte 1,1 m)	? 6 m
Reikwijdte zijdelings	per zijde ? 6 m
Reikwijdte zijdelings (bij montagehoogte 1,1 m)	per zijde ? 3 m
Maximaal reikwijdte aan één zijde	6 m

Deksel, Deur

- met afdekvenster voor begrenzing van detectiehoek tot 90°

Sensor

Aantal detectieniveaus	2
Detectiehoek	180 °
Detectiehoek horizontaal	0/180 °
Detectiehoek verticaal	0/7 °
Type sensor	bewegingsmelder

Materiaal

RAL kleur	RAL 9022 - parelmoer lichtgrijs
Serie-kleur	edelstaal
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Afmetingen

Afmetingen opbouwhoogte	23,5 mm
Montagehoogte nominaal	2,2 m
Optimale montagehoogte	2,2 m

Lichtbesturing

Inschakelhelderheid, parametreerbaar	3 100 lx, dagstand
--------------------------------------	--------------------

Besturing van LED-verlichting

- met rode diagnose-led voor helderheidsonafhankelijke looptestfunctie en demontagemelding

Aansluiting

- voor busaankoppelaar inbouw

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	system
Inschakelhelderheid via potentiometer instelbaar	± 50 %
Aanspreekgevoeligheid, instelbaar	20 100 %
Minimale afvalvertraging	130 ms
Nalooptijd	? 10 s
extra nalooptijd programmeerbaar	130 ms 306 h

- met potentiometers voor fijninstelling inschakelhelderheid, -gevoeligheid en nalooptijd

Samenstelling

producttype:	producttype: bewegingsmelder
--------------	------------------------------

- met verlichtings- en meldfunctie

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

- alarmtelegram na lostrekken van busaankoppelaar 1 bit

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 45 °C
---------------------	----------

Identificatie

Toepassing	KNX - sensoren
productfamilie:	productfamilie: fysische sensors
Hoofddesignreeks	KNX - Berker Arsys
Secundaire design-lijn(en)	Bewegingsmelders, KNX

Instructies

- Toepassing zoals bestelnr. 7526 15 .. Let op:
direct invallend zonlicht kan bij alarmgebruik tot loos alarm leiden. Voorkom uitrichten
van het detectieveld op het raam.
