


DCS-cameragateway



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|--------------------|----|--------------------|----|---------------|
|  | 1201 00 4477618 | 1 | 195,80 | 10 | 4010337100034 |

Kenmerken

- De DCS-cameragateway integreert een gangbare analoge camera in het Gira deurcommunicatiesysteem.
- De camera kan worden toegewezen aan een deurstation. In dat geval schakelt de externe camera automatisch in bij bediening van de belknop.

Door de combibehuizing van de DCS-cameragateway zijn drie montagewijzen mogelijk

- Opbouw (in een normale aftakdoos).
- Inbouw (in een apparaatdoos).
- Als DIN-railapparaat (met de meegeleverde DIN-railadapter).

Technische gegevens

Aansluitingen

- 2-draads bus OUT: 2x schroefklem
- 2-draads bus IN: 2x schroefklem
- Video-ingang: 2x schroefklem
- Hulpklemmen: 2x schroefklem
- Relais (wisseldrukcontact): 3x schroefklem

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C

Videosignaal: Composiet-video 1 Vss, PAL-standaard

Aanwijzingen

- Bij meerdere camera's is voor elke externe camera een DCS-cameragateway en een eigen voeding nodig.
- In een installatie mogen maximaal tien DCS-cameragateways worden gebruikt, waarbij het videosignaal max. drie DCS-cameragateways mag doorlopen.
- De externe camera wordt aangesloten met schroefklemmen.

Levering

- Voor camera's met BNC-aansluiting wordt een adapter meegeleverd.

Afmetingen in mm

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| DCS-cameragateway: | b 36 | h 52 | d 27 |
|--------------------|------|------|------|
