

Radiogestuurde dimmer  
Bedieningselement ZigBee Light Link  
2-voudig



Voor het schakelen en dimmen van elektrische verbruikers door middel van RF-signalen.

Voor ZigBee Light Link-inbouwsokkels 6710 U, 6711 U en 6715 U.

In combinatie met de ZigBee Light Link-inbouwsokkels 6711 U en 6715 U worden met de bovenste bedieningswip de op de inbouwsokkel aangesloten niet-ZLL-lampen en andere belastingen direct geschakeld en/of gedimd. Bij de 6736 en 6737 kunnen de overige impulsdrukknoppen voor het opslaan en oproepen van lichtscènes worden gebruikt.

In combinatie met de ZigBee Light Link-inbouwsokkel 6710 U voor het opslaan en oproepen van 4 lichtscènes.

Voor combinatie met / integratie in andere systemen die met het ZigBee Light Link-protocol werken, zoals Philips hue.

Met tekstveld.

Geen tekststrokenblad meegeleverd.

Passende labelsoftware op [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de)

Zend-/ontvangstfrequentie: 2,4 GHz.

Reikwijdte in het open veld: ca. 100 m.

Beschermingsgraad apparaat: IP 20, Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C,

Afmetingen (h x b x d): 64 mm x 64 mm x 18 mm,

Bestelnummer: 6730-0-0074

Artikelnummer: 6736-84

EA-nummer: 4011395189306