

Raammelder/universele melder, wireless  
Raammelder free@home, wireless  
voor Busch-free@home®



Voor de bewaking en overdracht van de actuele raamgreepstand (raam geopend, gesloten, gekiept).

De status kan op het free@home-paneel en in de free@home-woorden gevisualiseerd.

De raammelder wordt tussen de raamgreep en het raamkozijn gemonteerd.

De aanwezige raamgreep wordt opnieuw gebruikt.

Geschikt voor raamgreep: 7 mm vierkant, hartafstand bevestigingsschroefgaten: 43 mm, nokken: Ø 10 en 12 mm, max. grootte van de bevestigingsplaat: 34 x 77 mm (B x H).

Geen aanleg van leidingen nodig.

Toebehoren voor de montage (vierkantverlenging, schroeven, adapter voor nok) van de raammelding bij levering inbegrepen.

Batterij inbegrepen in de levering.

Batterijtype: CR2

Melding lage batterijstand in de free@home-app.

Beschermingsgraad apparaat: IP 20, Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 50 °C,

Afmetingen (h x b x d): 168 mm x 38 mm x 13 mm,

Configuratie via de web-interface van het System Access Point., Meer informatie over de inbedrijfname en bediening vindt u in het systeemhandboek en de online-gebruiksaanwijzing in de actuele Online-Catalogus.

Bestelnummer: 6200-0-0069

Artikelnummer: 6222/1 AP-65-WL

EA-nummer: 4011395215586