

Draadloze module voor rookmelder Dual



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	2347 00	1/5	45,00	03	4010337016632

Kenmerken

- Draadloze module voor draadloze verbinding van rookmelders Dual Q.
- Achterwaarts compatibel, daardoor ook te gebruiken voor de rookmelder Dual/VdS.

Technische gegevens

Radiofrequentie:	433,42 MHz
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m
Voedingseenheid:	via de batterij van de draadloze module
Batterij	
- Type:	CR 2/3 AA lithium
- Capaciteit:	3 V

Aanwijzingen

- Wanneer één rookmelder brand detecteert, slaan alle toegewezen rookmelders alarm.
- De draadloze module wordt op de interface van de rookmelder Dual gestoken. De verbindingssklemmen van de rookmelder kunnen bij opgestoken module nog worden gebruikt. Daardoor kunnen gecombineerde lijnen (bekabeld en draadloos) worden gerealiseerd.
- Vanwege de compatibiliteit met het draadloze bussysteem kunnen draadloze actoren met een alarmmelding worden aangestuurd. Dat kan bv. worden gebruikt om bij alarm het licht te schakelen of de jaloezieën omhoog te bewegen.
- Met een draadloze hand- of wandzender kan na alarmering het geluid van de rookmelder gedurende ca. 10 min. worden uitgeschakeld. Wanneer gedurende deze tijdspanne een andere gekoppelde rookmelder via bv. de 2-draads leiding of draadloos een alarm activeert, geeft de rookmelder ondanks de geluiduitschakeling toch alarm.
- Het aansturen van eNet componenten kan uitsluitend in combinatie met de draadloze omzetter op eNet worden gerealiseerd.
- Houd rekening met de planningaanwijzingen in de technische bijlage.
- De batterij is niet bij Gira als reserveonderdeel verkrijgbaar.

Levering

- De batterij is bij levering inbegrepen.
